

24. TUTORIEL PARAMETRAGE COMPLET SMS MMS

WAP.

Ce tutoriel est adapté aux clones Chinois de l'iPhone en fonction de votre appareil il peut toutefois y avoir des différences de cheminement dans les menus et paramètres.

Les étapes sont données pour un menu en français (settings/phone setup/langage/français)

Les étapes seront effectuées dans l'ordre chronologique suivant, c'est long mais simple, pour les autres opérateurs inspirez vous de l'explication SFR qui est plus détaillée en l'adaptant aux spécificités des opérateurs voir plus bas :

1. CREATION DE TOUS LES COMPTES DE DONNEES :

a) SFR.

SFR Wap GSM

- * Sélectionnez « services/les données de comptes/GSM données »
- * Sélectionnez un des profils
- * Nom du Profil : WAP SFR GSM
- * Numéro de connexion : +33613000010
- * IP Principale / annexe / DNS : 195.115.025.129
- * Port principal / annexe : 9201
- * Type : Analogue
- * Vitesse : 9,6 kbps
- * Nom utilisateur : Aucun
- * Mot de passe : Aucun
- * Page d'accueil : <http://wap.sfr.net>

Wap GPRS

- * Sélectionnez « services/les données de comptes/GSM GPRS »
- * Sélectionnez un des profils
- * Nom du Profil : WAP SFR GPRS
- * Point d'accès : wapsfr
- * Nom utilisateur : Aucun
- * Mot de passe : Aucun
- * Auth. Type : normal
- * Adresse IP Principale : 195.115.025.129
- * Numéro de port : 9201
- * Page d'accueil : <http://wap.sfr.net>

MMS SFR

- * Sélectionnez « services/les données de comptes/GSM GPRS »
- * Sélectionnez un des profils
- * Nom du Profil : MMS SFR GPRS
- * Point d'accès : mmssfr
- * Nom utilisateur : aucun
- * Mot de passe : aucun
- * Passerelle : 010.151.000.001
- * Serveur messages : <http://mms1>
- * Auth. Type : normal

Web SFR

- * Nom : WEB SFR GPRS
- * Point d'accès : websfr
- * Nom utilisateur : Aucun
- * Mot de passe : Aucun
- * Protocole réseau utilisé : TCP/IP
- * Adresse IP : Attribuée par le serveur
- * DNS primaire : 172.20.2.10
- * DNS secondaire : 194.6.128.4

Tous les comptes sont créés, maintenant nous allons paramétrer le téléphone.

2. PARAMETRAGE DU WAP :

Comment paramétrer votre mobile pour le WAP SFR

Sélectionnez l'icône « Services » puis validez

Sélectionnez 3 : « Les données de compte »

Sélectionnez 2 : « GPRS »

Sélectionnez un compte non attribué (Le compte 7, Le compte 9...)

Sélectionnez 1 : « Expliquer le nom » puis en bas à gauche Editer entrez : WAP SFR GPRS puis en bas à gauche

Option, 1 : « Fait »

Sélectionnez 2 : « APN » puis comme ci-dessus et entrez : wapsfr

Ignorez les autres rubriques

En bas à droite : Fait

L'appareil vous demande si vous voulez enregistrer répondez « oui » (en bas à gauche).

Vous revenez sur la liste des comptes cliquez en bas à droite : arrière (2 fois)

Sélectionnez 2 : « WAP »

Sélectionnez 6 : « Cadres »

Sélectionnez 1 : « Editer le profil »

Sélectionnez un profil non attribué (profil 6, profil7...)

Sélectionnez 2 : « Editer le profil »

Sélectionnez 1 : « Renommer le profil » puis en bas à gauche Editer entrez : WAP SFR GPRS puis en bas à gauche

Option 1 : « Fait »

Sélectionnez 2 : « page d'accueil » puis mêmes opérations que ci-dessus entrez : http://wap.sfr.net

Sélectionnez 3 : « Les données de compte »

Sélectionnez 2 : « GPRS » validez « WAPSFR GPRS » puis en bas à gauche : bien

Sélectionnez 4 : « Type de connexion » puis mêmes opérations que ci-dessus validez : « Connexion-orientée »

Sélectionnez 1 : « IP Adresse » entrez 195-115-025-129 puis en bas à droite : Fait

En bas à droite : Fait

L'appareil vous demande si vous voulez enregistrer répondez « oui » (en bas à gauche).

Sélectionnez 1 : « Activer le profil »

L'appareil vous demande si vous voulez activer le profil répondez « oui » (en bas à gauche).

Vous revenez dans la liste et « WAP SFR GPRS » doit être coché en vert.

Appuyez sur la touche « raccrocher » vous revenez à l'écran de veille et c'est terminé !

3. PARAMETRAGE MMS :

Sélectionnez « MESSAGE » / puis 2.MMS / puis 6.cadre des messages

Puis 5.EDITER LE PROFIL / sélectionnez le compte MMS SFR GPRS

Sélectionnez 2.EDITER LE PROFIL

Nom :MMS SFR GPRS

Page d'accueil : http// :mms1

Les données de compte : sélectionnez MMS SFR GPRS

Type de connexion : 3CONNECTION ORIENTE » / « bien »

Adresse IP :010.151.000.001 / « arrière »

Identifiant : rien

Mot de passe :rien / « arrière »

Sélectionnez 1.ACTIVER LE PROFIL / « oui » / « raccrocher »

4. PARAMETRAGE SMS

Sélectionnez « MESSEAGE » / puis 1.SMS / puis 5.paramètre de message

Puis 1.CADRE DE PROFIL / « le profil 1 » / « éditer »

Contrôler les valeurs qui s'affiche pour les onglets :

2. +33609001390

3.maximum

4.texte / sélectionnez « arrière »

b) ORANGE / VIRGIN MOBILE.

Orange GSM

* Nom de connexion : Orange GSM

* Porteuse de données : Appel de données

* Numéro d'appel : +33674501100

* Nom d'utilisateur : orange

* Mot de passe : orange

- * Authentification : Normale
- * Type : Analogue
- * Page de démarrage : <http://wap.orange.fr>
- * Type de données : Numérique/RNIS
- * Débit de données maxi. : 9600
- * Sécurité connexion : Désactivée
- * Mode de session : Permanent
- * Vitesse : 9,6kbps
- * DNS : 000.000.000.000

Orange GPRS

- * Porteuse de données : GPRS
- * Nom du point d'accès : orange
- * Nom d'utilisateur : orange
- * Mot de passe : orange
- * Authentification : Normale
- * Page de démarrage : <http://wap.orange.fr>
- * Sécurité connexion : Désactivée
- * Mode de session : Permanent
- * Auth type : normal

Orange MMS

- * Nom de connexion : Orange acte GPRS
- * Porteuse de données : GPRS
- * Nom du point d'accès : orange.acte
- * Nom d'utilisateur : orange
- * Mot de passe : orange
- * Authentification : Normale
- * Page de démarrage : <http://mms.orange.fr>
- * Sécurité connexion : Désactivée
- * Mode session : Permanent

Orange Web

- * Nom de connexion : Orange GPRS
- * Point d'accès : orange
- * Nom d'utilisateur : orange
- * Mot de passe : orange
- * DNS principal : 128.0.1.1
- * DNS secondaire : 128.0.1.2
- * Adresse IP : laisser vide
- * Auth type : normal

Allez dans Service > WAP > Cadres > éditer le profil
sélectionnez le premier profil et fait 'bien' puis 'éditer le profil'

NOM ! orange GSM

Page d'accueil : <http://wap.orange.fr>

les données du compte : orange GPRS (sélection GPRS > puis orange GPRS -- celui qu'on a crée auparavant)
type de connexion : http (sélection http, puis 'bien' et la entrez l'adresse 192.168.010.100 et 8080 comme port de
procuration)

identifiant : orange

pass : orange

une fois tout cela rentrer faites 'arrière' et la 'activez le profil'

Et hop le WAP fonctionne

Passons maintenant a la 2eme partie pour les MMS

Allons dans MESSAGES > MMS > Cadres de message > éditer le profil

sélectionnez le premier profil et fait 'bien' puis 'éditer le profil'

Nom de connexion : MMS orange

Page d'accueil : <http://mms.orange.fr>

Mode de session : continue

Porteuse de données : GPRS

les données du compte : orange MMS (sélection GPRS > puis orange MMS -- celui qu'on a crée auparavant)

type de connexion : http (sélection http, puis 'bien' et la entrez l'adresse 192.168.010.200 et 8080 comme port de
procuration)
identifiant : orange
pass : orange

Point d'accès GPRS : orange.acte
Adresse IP : 192.168.10.200
'Arrière' et 'activer le profil' et voila le tour est joué aussi pour les MMS!

Les emails pour le CECT p168
Mais pour orange seulement!

Alors:

Il faut aller dans me le menu email
Ensuite email profil
Prendre un profil, le 1 par exemple, et faire édit.
Profil setting:
-Profil Name: 06.....@orange.fr
-Data accourt: orange GSM
-Protocol: pop3
-Check interval: ce que vous voulez
Faire Save

Ensuite:
Outgoing server:
-Outgoing server: smtp.orange.fr
-Outgoing port: 25
-Display Name: ne rien mettre
-Email adress: 06.....@orange.fr
-Username: même chose
-Password: et bien votre mot de passe.

Ensuite:
-Incoming server:
-Incoming server: pop3.orange.fr
-Incoming port: 110
-Username: Toujours pareil: 06...@orange.fr
-Mot de passe le votre bien sûr!

Ensuite back... Et active!!

c) BOUYGUES.

Bouygues Bouygues GSM

- * Nom de connexion : Bouygues GSM
- * Page d'accueil : <http://wap.bouygtel.fr/>
- * Porteuse de données : GSM
- * Numéro d'appel : +33660639639
- * Adresse IP : 212.208.044.125
- * Type d'appel : Analogique
- * Nom d'utilisateur : wap
- * Mot de passe : wapwap

Bouygues GPRS

- * Nom de connexion : Bouygues GSM
- * Page d'accueil : <http://wap.bouygtel.fr/>
- * Porteuse de données : GSM
- * Numéro d'appel : +33660639639
- * Adresse IP : 212.208.044.125
- * Type d'appel : Analogique
- * Nom d'utilisateur : Wap

* Mot de passe : wapwap

Bouygues MMS

* Nom de connexion : Bouygues MMS

* Page d'accueil : <http://mms.bouyguetelecom.fr/mms/wapenc>

* Porteuse données : GPRS

* Point d'accès : mmsbouygtel.com

* Adresse IP : 062.201.137.017

* Nom d'utilisateur : ne rien mettre

* Mot de passe : ne rien mettre

Bouygues Web

* Nom de connexion : Bouygues Web

* Page d'accueil : <http://wap.bouygtel.fr>

* Point accès : ebouygtel.com

* Adresse IP : 062.201.137.017

* Nom d'utilisateur : ne rien mettre

* Mot de passe : ne rien mettre

Alternative

direction ==>Service ==> Data account ==> gprs

puis edier le premier profil

Account Name : Bouygues Gprs

apn: mmsbouygtel.com

User name : (vide)

Password : (vide)

auth. type: normal

sauvegarder

puis direction ==>Service ==> WAP ==> Setting ==> Edit Profile ==> selectionner la carte SIM correspondante puis editer un profil comme suit:

Rename Profile : Bouygtel

Home Page : <http://wap.bouygtel.fr/>

Data account : tu cliques tu choisiss GPRS puis Bouygues gprs

Connection type : HTTP

une fois HTTP validé,

proxy adress: 062.201.129.225

proxy port: 8080

User name : (vide)

Password : (vide)

cliqué sur back puis activate.

d) DEBITEL.

DEBITEL MMS

- * Page d'accueil : <http://www.openmobilealliance.org>
- * Type de service1: WAP!
- * Proxy1: 10.143.156.003
- * Port1 : 9201
- * Type de service2: WAP!
- * Proxy2: 10.143.156.003
- * Port2 : 9201
- * APN GRPS: mmsdebitel

DEBITEL WAP

- * Page d'accueil : <http://wap.debitel.fr>
- * Type de service1: WAP!
- * Proxy1: 192.168.021.003
- * Port1 : 9201
- * Type de service2: WAP!
- * Proxy2: 192.168.021.003
- * Port2 : 9201
- * APN GRPS: wapdebitel

e) MOBISTAR.

Dans les paramètres de connexion il faut compléter par :

Nom d'utilisateur : Mobistar

Mot de passe : Mobistar

Point d'accès : mworld.be

Passerelle : 212.065.063.143

Port : 8080

Si vous n'arrivez pas à entrer le port (2 chiffres au lieu de 4 chiffres), appuyer longtemps sur la flèche montrant la gauche (-), persistez ça finit par marcher au bout d'un temps...

Une fois tous les paramètres entrés, allez dans signet et ajoutez celui-ci :

<http://wap.mobistar.be/>

Vous voilà fin prêt !!!

Bon je ne sais pas si ça marchera mais voici les paramètres Mobistar pour les MMS :

Dans régler le net :

Centre MMS : <http://mmsc.mobistar.be>

Passerelle : 212.065.063.143

Port : 8080

Nom d'utilisateur : Mobistar

Mot de passe : Mobistar

Point d'accès : mms.be

f) TELE2.

Paramètres WAP / GPRS

Nom de profil	Tele2 WAP GPRS
Point d'accès	internet.tele2.ch
Username	laisser vide
Password	laisser vide
Startseite	wap.tele2.ch
Proxy (optionnel)	130.244.196.90
Port	8080

Paramètres MMS

Nom de profil	Tele2 MMS
Point d'accès	internet.tele2.ch
Username	laisser vide

Password laisser vide
Nachrichtenserver mmsc.tele2.ch
WAP Gateway IP
address for MMS 193.12.40.67
Port 8080

Ci-dessous d'autres exemples de configuration.

Orange

Orange GSM

Nom de connexion : Orange GSM
Porteuse de données : Appel de données
Numéro d'appel : +33674501100
Nom d'utilisateur : orange
Mot de passe : orange
Authentification : Normale
Page de démarrage : http://wap.orange.fr
Type de données : Numérique/RNIS
Débit de données maxi. : 9600
Sécurité connexion : Désactivée
Mode de session : Permanent

Orange GPRS

Porteuse de données : GPRS
Nom du point d'accès : orange
Nom d'utilisateur : orange
Mot de passe : orange
Authentification : Normale
Page de démarrage : http://wap.orange.fr
Sécurité connexion : Désactivée
Mode de session : Permanent

Orange MMS

Nom de connexion : Orange acte GPRS
Porteuse de données : GPRS
Nom du point d'accès : orange.acte
Nom d'utilisateur : orange
Mot de passe : orange
Authentification : Normale
Page de démarrage : http://mms.orange.fr
Sécurité connexion : Désactivée
Mode session : Permanent

Orange Web

Nom de connexion : Orange GPRS
Point d'accès : orange
Nom d'utilisateur : orange
Mot de passe : orange
DNS principal : 128.0.1.1
DNS secondaire : 128.0.1.2
Adresse IP : ne rien mettre

SFR

Wap GSM

Nom du Profil : WAP SFR GSM
Numéro de connexion : +33613000010
IP Principale / annexe : 195.115.025.129